

IRIS8

Разширител кръгове

- До 4 лупа, разширяема луп карта
- До 250 устройства на луп, общо 1000

ОПИСАНИЕ:

IRIS8 Ext. е аналогово-адресируем пожароизвестителен луп разширител. Разширява капацитета на панел IRIS 8 с още 4 луп контролера. IRIS8 Ext. поддържа два комуникационни протокола: *System Sensor серия 200/500 (Loop SS)* и *Teletek Electronics (Loop TTE)* в зависимост от вида на използваните устройства. В конфигурацията на панел IRIS8 могат да бъдат монтирани едновременно и двата протокола Loop SS и TTE. За да се избегнат или значително намалят проблемите при монтирането на системата, тя трябва внимателно да бъде планирана преди самата инсталация. Това включва: установяването на адрес за всяко устройство и планирането на име с максимум 40 цифри (включително интервалите) за всеки адрес, като по този начин се осигурява лесен достъп до устройството. Съгласно действащите стандарти за установяване на противопожарни системи и плана на сградата, устройствата трябва да бъдат групирани в зони.

ПРЕДИМСТВА

- До 4 лупа, разширяема луп карта
- До 250 устройства на луп, общо 1000
- Двойна детекция на адрес и локализация
- Детекция и локализация на късо съединение
- Детекция на прекъснат кръг

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Основно захранване:.....110÷230VAC, 200W
- Честота: 50÷60 Hz
- Резервно захранване.....12V/18Ah,
Оловна акумулаторна батерия
- Вътрешно съпротивление на батерията
<0,30hm
- Температура на съхранение: ...-10°C to +60°C
- Работна температура:.....-5°C to +40°C
- IP..... 30
- Относителна влажност:.....до 95%
(без конденз)
- Размери..... 430/330/120mm
- Тегло.....7kg (without battery)

СЪВМЕСТИМИ ПРОДУКТИ

- iRIS8 – Адресируем пожароизвестителен панел
- IRIS TTE loop - Expander за 1 loop, TTE комуникационен протокол, до 250 устройства SensolRIS.
- Серии SensolRIS – Адресируеми детектори, ръчен пожароизвестител, модули и сирени.
- Flush Mounting Kit FMK

Last update: 03.2021