



APM2826

5-ZONE PA MIXER-AMPLIFIER 240W WITH USB, BLUETOOTH, FM & REMOTE CONTROL

This 5-zone mixer-amplifier is designed for background music/paging and fits easily into a large variety of public address system designs.

FEATURES

- USB, Bluetooth & FM
- Remote control
- 3 mic inputs with Priority function on MIC1
- 2 x AUX inputs
- Line outputs for two extra amplifiers
- Separate volume controls for all inputs
- Master volume
- Bass/treble tone controls
- Protections: Overheating, short-circuits & overload
- Step-up transformer to comply with 70V & 100V line systems
- 4-16 Ohm output

Power	240W
Outputs.....	Low impedance 4-16 Ohms Line 70V & 100V
Bluetooth frequency band.....	2402-2480MHz
Max. RF transmission power of BT.....	12.48dBm
FM frequency band.....	87.5-107.5MHz
Total harmonic distortion.....	<1% @ 1kHz, 1/3 of rated power)
Frequency range.....	60Hz - 15kHz (+/-3dB)
Signal to noise ratio.....	>= 75dB
Power supply.....	230V~50Hz
Fuse.....	4A
Consumption.....	350W
Dimensions.....	483 x 366 x 89mm
Weight.....	15.4kg



BST® IS A REGISTERED TRADEMARK OF LOTRONIC SA

CODE: **95-1007**

EAN: **5420047140524**

LOGISTIC VALUES / VALEURS LOGISTIQUES

Carton dims / Dim. carton.....	52,0 x 43,5 x 18,5cm
Volume	0,042m ³
N/G weight / Poids N/B.....	12,0/13,0 kg
Carton qty.....	2 pcs.



APM2826

AMPLIFICATEUR-MIXAGE PA A 5 ZONES 240W AVEC USB, BLUETOOTH, FM & TELECOMMANDE

Cet amplificateur-mixage à 5 zones est conçu pour la diffusion de musique d'ambiance et d'annonces et s'intègre très facilement dans un grand nombre de configurations Public Address.

FEATURES

- USB, Bluetooth et FM
- Télécommande
- 3 entrées micro avec fonction priorité sur MIC1
- 2 entrées AUX
- Sorties Ligne permettant de brancher 2 amplis supplémentaires
- Contrôles de volume individuels pour toutes les entrées
- Contrôle de volume général
- Réglage des graves et aigus
- Protections : Thermique, contre les courts-circuits, les surcharges
- Transformateur-élévateur pour branchement sur des systèmes 70V et 100V
- Sortie 4-16 Ohms

Puissance	240W
Sorties	Low impedance 4-16 Ohms Line 70V & 100V
Bande de fréquence Bluetooth.....	2402-2480MHz
Puissance HF max. BT	12.48dBm
Bande de fréquence FM	87.5-107.5MHz
Distorsion harmonique totale<1% @ 1kHz, 1/3 of rated power)	
Bande passante.....	60Hz - 15kHz (+/-3dB)
Rapport signal / bruit.....	>= 75dB
Alimentation	230V~50Hz
Fusible.....	4A
Consommation	350W
Dimensions	483 x 366 x 89mm
Poids	15.4kg



BST® IS A REGISTERED TRADEMARK OF LOTRONIC SA

CODE: **95-1007**

EAN: **5420047140524**

LOGISTIC VALUES / VALEURS LOGISTIQUES

Carton dims / Dim. carton.....	52,0 x 43,5 x 18,5cm
Volume	0,042m ³
N/G weight / Poids N/B.....	12,0/13,0 kg
Carton qty.....	2 pcs.



APM2826

AMPLIFICADOR-MEZCLADOR DE MEGAFONIA DE 5 ZONAS 240W CON USB, BLUETOOTH, FM & MANDO A DISTANCIA

Este amplificador- mezclador de 5 zonas, está diseñado para la emisión de música ambiental y avisos y se integra muy fácilmente en numerosas aplicaciones de megafonía.

FEATURES

- USB, Bluetooth y FM
- Mando a distancia
- 3 entradas micro con función prioridad en MIC1
- 2 entradas AUX
- Salidas de Línea, que permiten conectar dos amplificadores suplementarios
- Controles de volumen individuales, para todas las entradas
- Control de volumen general
- Ajuste de graves y agudos
- Protecciones: Térmica, contra corto-circuitos y sobrecargas
- Transformador-elevador para conexión de sistemas de 70V y 100V
- Salida 4-16 Ohmios

Potencia.....	240W
Salidas.....	Low impedance 4-16 Ohms Line 70V & 100V
Banda de frecuencia Bluetooth.....	2402-2480MHz
Potencia HF max. BT.....	12.48dBm
Banda de frecuencia FM.....	87.5-107.5MHz
Distorsión armonica total.....	< 1% @ 1kHz, 1/3 of rated power
Banda pasante.....	60Hz - 15kHz (+/-3dB)
Relación señal / Ruido.....	>= 75dB
Alimentación.....	230V~50Hz
Fusible.....	4A
Consumo.....	350W
Dimensiones.....	483 x 366 x 89mm
Peso.....	15.4kg



CODE: **95-1007**

EAN: **5420047140524**

LOGISTIC VALUES / VALEURS LOGISTIQUES

Carton dims / Dim. carton.....	52,0 x 43,5 x 18,5cm
Volume.....	0,042m³
N/G weight / Poids N/B.....	12,0/13,0 kg
Carton qty.....	2 pcs.